



Specificaties Philips LED Floodlight
Coreline BVP125 Grijs 95W 12000lm
9-41x102D - 740 Koel Wit | IP66 -
Asymmetrisch

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 231775 |
| EAN | 8718699455873 |
| EOC FR | 455873 |
| Merk | Philips |
| Fabrikantnaam | BVP125 LED120-4S/740 A |
| Garantie | 5 jaar |
| Energielabel | D |
| Levensduur (uur) | 70000 |

Technische Informatie

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Technologie | LED Geïntegreerd |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Nee, niet dimbaar |
| Lumen per watt | 126.3 |
| Gradenbundel (graden) | 9-41x102 |
| Kleurcode | 740 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 70-79 |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |

Armatuur Informatie

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Montage | Opbouw |
| Lichtdistributie | Asymmetrisch |
| IP-Waarde | IP66 - Volledig water- en stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule |
| Kleur Armatuur | Grijs |
| Behuizing | Aluminium |
| Kleur behuizing | Grijs |
| Geschikt voor Buitengebruik | Yes |

Afmetingen

| | |
|--------------|-------|
| Lengte (mm) | 388.5 |
| Breedte (mm) | 265 |
| Hoogte (mm) | 67.4 |

Sensor Informatie

| | |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|